



## MABT-2PTT BLUETOOTH HEADSET ÖSSZEKAPCSOLÁSA a ZTE-Caltra e350 eChat KÉSZÜLÉKKEL

- 1) Kapcsolja be az adó-vevő készüléket, és várja meg, amíg a készülék üzemképes állapotba kerül.
- 2) A kikapcsolt headset bekapcsológombját tartsa benyomva mindaddig, amíg a fejhallgatón levő LED piros és kék fényel elkezd gyorsan villogni.
- 3) Az e350 adó-vevőn lépjen be a „beállítások” menübe a funkció gomb (a készülék bal oldalán levő középső fekete gomb) kb. 3-4 másodpercig tartó nyomva tartásával. A készülék tetején levő hangerő/csoportválasztó gombot tekerje addig, amíg a „Bluetooth” menüpont megjelenik a kijelzőn.
- 4) Ha a Bluetooth menü aktív, nyomja meg és tartsa nyomva a készüléken a hangerő/csoportválasztó gombot mindaddig, amik a kijelzőn meg nem jelenik a „Bluetooth eszközök” felirat.
- 5) A hangerő/csoportválasztó gomb tekerésével válassza ki a „Telecom MABT-2PTT” bluetooth headsetet, majd nyomja meg a PTT gombot!
- 6) Ha a készülék csatlakozott, a kijelzőn megjelenik egy bluetooth ikon, a headseten pedig a LED lassú kék villogással jelzi, hogy a csatlakozás sikerült.

### BLUETOOTH KI-/BEKAPCSOLÁSA AZ E350 KÉSZÜLÉKEN

- 1) Az e350 adó-vevőn lépjen be a „beállítások” menübe a funkció gomb (a készülék bal oldalán levő középső fekete gomb) kb. 3-4 másodpercig tartó nyomva tartásával. A készülék tetején levő hangerő/csoportválasztó gombot tekerje addig, amíg a „Bluetooth” menüpont megjelenik a kijelzőn.
- 2) A készülékbe épített bluetooth áramkört a hangerő/csoportválasztó gomb rövid lenyomásával tudja ki-/bekapcsolni. Ezt követően a PTT-gomb benyomásával tud kilépni a beállítások menüből.